



รับประกันคุณภาพ
อะไหล่แท้และบริการ

องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิทยุสื่อสาร
ISO 9001 : 2015

2 YEARS
WARRANTY

GET IT NOW!!
SUPER HOT
ประหยัดงบประมาณ

สำหรับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

SPECIFICATIONS

- COMMERCIAL RADIO FM TRANSCEIVER
- 214 CODE OF DCS
- 51 GROUP OF CTCSS
- FM RADIO 87.5 - 108.0 MHz.
- ROGER BEEP SOUND (ROGER)
- PC PROGRAMMABLE FREQUENCY
- DUPLEX FUNCTION
- SET UP NAME REPLACE CHANNEL
- TIME-OUT TIMER (TOT)



FM RADIO 87.5-108.0 MHz.



PC PROGRAMMABLE



BATTERY 1200 mAh.



SET UP NAME



CHANNEL DISPLAY

ช่องทางการติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย

1. มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ T.C. GROUP (พระโขนง)
หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



มาด้วยตนเอง



หรือ



ไปรษณีย์ไทย



ศูนย์บริการหลังการขาย

2. ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่กำมะลวดอกทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง



ไปรษณีย์ไทย



ศูนย์บริการหลังการขาย

3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออก
บริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง

พบเห็นรถของหน่วย
บริการลูกค้าสัมพันธ์
แจ้งความประสงค์ฝาก
สินค้าได้ทันที



ศูนย์บริการหลังการขาย

1. นำสินค้ามาส่งด้วยตนเอง หรือ จัดส่ง
ไปรษณีย์ โดยนำส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย
ตามที่อยู่ปรากฏด้านล่าง

2. นำสินค้าส่งร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
โดยการร้านค้าตัวแทนจำหน่ายจะทำการจัดส่ง
สินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้ากับรถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์
หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมและพบเห็นรถ
ที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถ
ฝากสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที
โดยทางรถของศูนย์ยังมีเอกสารรับเครื่องซ่อม
ให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม

SPECIFICATION (DHS 8000H)

FREQUENCY COVER RANGE	136.0000 - 174.0000MHz.
MODE TYPE	FM (F3E)
FREQUENCY STABILITY	+/- 5ppm(-20°C to + 50°C)
OPERATING TEMPERATURE RANGE	(-20°C to + 50°C)
POWER SUPPLY REQUIREMENT	7.4V DC.
CURRENT STAND-BY	40mA.
CURRENT TRANSMITTING	1200 mA.
DIMENSION	90 x 51 x 28 mm. (HxwxD)
POWER OUTPUT	Hi : 5W. / Lo : 1W.
TRANSMITTING FREQUENCY ERROR	+/- 400Hz.
ADJACENT CHANNEL POWER	≤ -73 dBm.
MAX. FREQUENCY DEVIATION	± 5.0 KHz./ ± 2.5KHz.
TX HAM & NOISE	≥ 50 dB.
SENSITIVITY	≤ 0.158μV at 12dB./ SINAD
SQUELCH SENSITIVITY	<0.141μV.
SELECTIVITY	≤ -75 dBm.
INTERMODULATION	≤-73 dBm.
SQUELCH RESPONSE REJECTION	<-73 dBm.
FREQUENCY STABILITY	+/- 5ppm.
RX DISTORTION	< 5% at 8 Ohm Speaker.
AUDIO CURRENT MAX	300~3000 Hz.

Accessories For : DHS 8000H



BATTERY 1200 mAh.



DESKTOP CHARGER



AC ADAPTOR



ANTENNA



SMALL TALK




CIGARETTE LIGHTER



BELF CLIP



HAND STRAP



USER'S MANUAL

บริษัท เวิลด์ वायर เรดิโอ จำกัด

9/12,14 หมู่3 ถ.ตลิ่งชันสุพรรณบุรี ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

โทร. 0816351458, 024033425-7 Email : world_wireradio@hotmail.com

Website : www.worldwireradio.com